

Czujki pożarowe konwencjonalne 3000PLUS / DOR 40 / OSD 23

3000PLUS



OSD 23



DOR 40



Informacje o produkcie:

3000PLUS:

- optyczna czujka dymu, przeznaczona do stosowania w centralach konwencjonalnych,
- zastosowana w niej funkcja kompensacji zabrudzenia pozwala zapobiegać fałszywym alarmom,
- przeznaczona do stosowania w małych i średniej wielkości obiektach.

DOR 40/OSD 23:

- optyczne czujki dymu, działające na zasadzie światła rozproszonego.

Dane techniczne:

| Typ | 3000PLUS | DOR 40 | OSD 23 |
|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Napięcie robocze | 16-30 VDC | 12-28 VDC | 20 VDC (12-28 VDC) |
| Prąd dozorowania | 25 μ A | 60 μ A | 35 μ A |
| Prąd alarmowania | 30 mA | 20 mA | 18mA |
| Zakres temperaturowy | od -10 do +55°C | od -25 do +55°C | od -25 do +55°C |
| Wymiary [mm] | 95x48 (śred.x wys.) | 115x54 (zgniazdem G-40) | 107x63 (śred.x wys.) |
| Wilgotność względna | maks. 95 % | - | maks. 95 % przy 40°C |
| Nr art. | PR.000.16 | D0.002.10 | D0.002.43 |